

Report O&M

GEOM

O&M Report 12-09-2025

Created by: Valeria Reyes

Revised by: Getsibeth Carrillo

AJUSTES INVERSORES

1.1 PMGD SOLAR DEL BUENO

Actualizar

Configuración

Sincronización de la configuración

Nombre del parámetro	Valor actual	Ilustrar
Serie de protección	Segundo nivel	El nivel de protección debe establecerse por separado
Valor de restauración de protección contra sobretensiones	884.0	[800.1~1119.0] V
Valor de restauración de protección de subtenión	736.0	[40.1~800.0] V
Valor de restauración de protección por sobrefrecuencia	51.00	[50.02~54.98] Hz
Valor de restauración de protección de baja frecuencia	49.00	[45.02~49.98] Hz
Valor de protección de nivel 1 contra subtenión CA	720.0	[40.0~799.9] V
Valor de protección de nivel 1 contra sobretensión CA	880.0	[800.2~1120.0] V
Valor protección nivel 1 contra subfrecuencia CA	47.50	[45.00~49.98] Hz
Valor protección nivel 1 contra sobrefrecuencia de red	51.50	[50.04~55.00] Hz
Valor de protección de nivel 2 contra subtenión CA	400.0	[40.0~799.9] V
Valor de protección de nivel 2 contra sobretensión CA	960.0	[800.2~1120.0] V
Valor protección nivel 2 contra subfrecuencia CA	47.50	[45.00~49.98] Hz
Valor protección nivel 2 contra sobrefrecuencia de red	51.50	[50.04~55.00] Hz
Tiempo de protección de nivel 1 contra subtenión CA	2.00	[0.05~14400] s
Tiempo de protección de nivel 1 contra sobretensión CA	1.00	[0.05~14400] s
Tiempo protección nivel 1 contra subfrecuencia CA	90.00	[0.05~14400] s
Tiempo protección nivel 1 contra sobrefrecuencia de red	90.00	[0.05~14400] s
Tiempo de protección de nivel 2 contra subtenión CA	1.00	[0.05~14400] s
Tiempo de protección de nivel 2 contra sobretensión CA	0.16	[0.05~14400] s
Tiempo protección nivel 2 contra subfrecuencia CA	0.10	[0.05~14400] s
Tiempo protección nivel 2 contra sobrefrecuencia de red	0.10	[0.05~14400] s

